

Foundation Batch



REASONING

Clock

03

LIVE 11-03-2024 11:00 AM



उत्तर ५(०°)

$A_1 - 3 \times 30 - 90$

$A_2 - 0$

$$\frac{2}{11}(90-0) \quad \bigg| \quad \frac{2}{11}(90+0)$$

$$\frac{2}{11} \times 90$$

$$\frac{180}{11} \times \frac{4}{11} \text{ मि.}$$

$$\frac{2}{11} \times 90$$

$$\frac{180}{11} \times \frac{4}{11} \text{ मि.}$$

↑ ०°
संपाती
रक्त साप
ऊपर-नीचे

$$\frac{2}{11}(A_1 \pm A_2)$$

$A_1 - \text{पुष्पम समय} \times 30$

$A_2 - \text{दिपा कोण}$

पहली Value $\times \frac{60}{11}$

$$\frac{3 \times 60}{11} \times \frac{4}{11}$$

$$\frac{180}{11}$$

पूरे एक दिन में कितनी बार 0 का कोण बनेगा ?

1 घंटे - 1 बार

12 घंटे - ~~12 बार~~

11 बार

1 दिन (24 घंटे)

11 x 2

22 बार



रुक धड़ी दोपहर 2:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक चलती है, बताओ इस समय के दौरान 0 का कोण कितनी बार बना होगा ?

2:00 PM - 8:00 PM

6

9:00 AM - 2:00 PM

5-1

4

5:00 AM - 3:00 PM

10-1

9

5:00 PM - 9:00 AM

4

8:00 AM से 12:00 PM तक

4

7:00 AM से 12:00 PM के बीच

5-1

4

9 व 10 (180°)

$A_1 - 9 \times 30$
270°

$A_2 - 180°$

$\frac{2}{11} (270 - 180)$

$\frac{2}{11} \times 90$

~~180~~
 $\frac{180}{11}$ 16 $\frac{4}{11}$ मि०

9 व 10 पर 16 $\frac{4}{11}$ मि०

9 व 10 (180°)

$\frac{+6}{15} - 3 \times \frac{60}{11}$

~~180~~
 $\frac{180}{11}$ 16 $\frac{4}{11}$ मि०

$\frac{2}{11} (A_1 \pm A_2)$

$A_1 - 9$ व 10 (180°) $\times 30$

$A_2 - 180$ कोण

$\frac{2}{11} (270 + 180)$

$\frac{2}{11} \times 450$

~~90~~
 $\frac{90}{11}$ 8 $\frac{1}{11}$ मि०

$$\begin{array}{l|l}
 4 \text{ व } 5 (180^\circ) & 180^\circ \\
 A_1 - 4 \times 30 & (\text{पहली} + 6) \times \frac{60}{11} \\
 \quad 120 & 4 \text{ व } 5 (180^\circ) \\
 A_2 - 180^\circ & + 6 \\
 \frac{2}{11} (120 + 180) & 10 \times \frac{60}{11} \\
 \frac{2}{11} \times 300 & \frac{600}{11} 54 \frac{6}{11} \text{ मि.} \\
 & \frac{600}{11} 54 \frac{6}{11} \text{ मि.}
 \end{array}$$

$$\frac{2}{11} (A_1 \pm A_2)$$

$$\begin{array}{r}
 8व१(180) \\
 +6 \\
 \hline
 14 - 2 \times \frac{60}{11} \\
 \frac{120}{11} 10 \frac{10}{11} मि०
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 2व३(180) \\
 +6 \\
 \hline
 8 \times \frac{60}{11} \quad \frac{480}{11} \quad 43 \frac{7}{11} मि०
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 7व 8(180) \\
 +6 \\
 \hline
 13-1 \times \frac{60}{11} \\
 \frac{60}{11} 5 \frac{5}{11} \text{ मि०}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 4व 5(0) \\
 4 \times \frac{60}{11} \frac{240}{11} 21 \frac{9}{11} \text{ मि०}
 \end{array}$$

पूरे २४ घंटे में १८० को कोण कितनी बार बनेगा ?

१ घंटे - १ बार

१२ घंटे - १२ बार

११ बार

२४ घंटे - 11×2

२२ बार